

Ballast Connect 6 X 600

De Ballast Connect is een digitaal gestuurde relaiscontroller die 6 x 600 W kan schakelen. Elk stopcontact wordt individueel aangestuurd door hybride relais: tijdens het schakelmoment zullen de hybride relais om de 5 seconden inschakelen.

Door de digitale aansturing en de 6 relais biedt deze controller u veel voordelen. Zo beschikt de Ballast Connect over temperatuurbeveiliging, opstartvertraging, een ampèremeter, een 24-uurstimer, een asymmetrische timer én een logfunctie, waarmee u verschillende events kunt terugzien. Door de ingebouwde batterij kunt u checken op welk tijdstip de eventuele stroomuitval is geweest.

Deze controller wordt geleverd zonder Temp Probe.

Eigenschappen

- Geschikt voor 6 x 600 W
- Maakt geen schakelgeluid
- De lampen worden individueel geschakeld
- Keuze uit 2 digitale klokken (24-uurs/asymmetrisch)
- Instelbare temperatuurbeveiliging
- Bij oververhitting worden de lampen een voor een uitgeschakeld (maximaal 5)
- Ingebouwde ampèremeter
- Instelbare ampèregrens voor overspanningsbeveiliging
- Instelbare inschakelvertraging
- Bij stroomuitval worden alle instellingen bewaard
- Weergave voor minimum-/maximumtemperatuur
- Diverse Temp Probes zijn apart leverbaar (niet meegeleverd)

Technische specificaties

- Stroomvoorzorging: 100 tot 240 V
- Netfrequentie 50 tot 60 HZ
- Opname: 3W
- Zekering: 2 x 15A
- Schakelvermogen: 3600W/16A, maximaal 24A.
- Per stopcontact kan maximaal 4A geschakeld worden.
- Netsnoer: 3 x 2,5mm